

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАШКИ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ VOLPE

### Серия UBX



#### Модели:

**UBX-Q122 G81 BLACK 1 POLYBAG**  
**UBX-Q122 G81 WHITE 1 POLYBAG**  
**UBX-Q122 G82 BLACK 1 POLYBAG**  
**UBX-Q122 G82 WHITE 1 POLYBAG**

**Уважаемый покупатель!** Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием чашки для крепления трековых светильников. Сохраняйте инструкцию до конца срока ее эксплуатации. Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

#### Назначение

Чашка потолочного крепления предназначена для монтажа трековых светильников на плоские поверхности. Она позволяет, не модифицируя, устанавливать трековый светильник на потолок или стену без использования шинопровода.

#### Основные параметры и характеристики

Модель	Цвет	Максимальный ток	Напряжение	Частота	Класс защиты	Диапазон рабочих температур	Материал	Размеры	Вес
		A	В	Гц	IP	°C		мм	г
UBX-Q122 G81 WHITE 1 POLYBAG	белый	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	88x56x20	30
UBX-Q122 G81 BLACK 1 POLYBAG	черный	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	88x56x20	30
UBX-Q122 G82 WHITE 1 POLYBAG	белый	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	185x56x20	60
UBX-Q122 G82 BLACK 1 POLYBAG	черный	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	185x56x20	60


#### Подготовка к работе

Перед началом установки и использования потолочного крепления проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети, а также совместимы ли они с имеющимися трековыми светильниками. Чашки потолочного крепления Volpe можно использовать только для установки светильников с адаптером для однофазного шинопровода. Светильники, у которых контактные разъемы расположены непосредственно на корпусе, устанавливать на чашки потолочного крепления нельзя.

#### Правила и условия монтажа

- Отключите электрическое питание сети.
- Просверлите отверстия и вставьте дюбели. Установите чашку на поверхность и надежно зафиксируйте саморезами (поставляются в комплекте).
- Соедините провода электропитания с системой подачи тока, строго соблюдая правильную подключения фазы и нуля.

#### Инструкция по эксплуатации



- Вставьте адаптер трекового светильника в пазы чашки потолочного крепления. Переверните адаптер в положение ON.
- Включите источник электропитания.

#### Правила и условия безопасной эксплуатации.

##### Меры предосторожности

- Для установки и ремонта потолочных креплений для трековых светильников рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
- Монтаж, демонтаж и обслуживание креплений должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Запрещено устанавливать крепления на несущие конструкции легких потолков**, т.к. они не выдержат дополнительный вес крепления и установленного на него светильника.
- Важно! При эксплуатации не допускайте превышения предельных показателей по рабочему току и напряжению.**
- Однофазные потолочные крепления Volpe не совместимы с адаптерами для трехфазного шинопровода.
- Крепления предназначены исключительно для использования в помещениях. Не рекомендуется размещать их вблизи источников влаги или в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте попадания жидкости на крепления.
- Вес светильника при креплении на горизонтальную поверхность не должен превышать 5 кг и 2,5 кг при креплении на вертикальную поверхность.

##### Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)

#### Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация крепления производится в соответствии с местным законодательством.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами

#### Гарантийные обязательства

На чашки для потолочного крепления торговой марки Volpe предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

#### Срок службы

Не менее 10 лет.



Товар изготавливается в соответствии с ТР 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юни-маркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)

## VOLPE САУДА БЕЛГІСІНІҢ ТӨБЕЛІК БЕКІТКІШ ТОСТАҒАНДАРЫН ПАЙДАЛАҢУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


### UBX сериясы



#### Үлгілер:

**UBX-Q122 G81 BLACK 1 POLYBAG**  
**UBX-Q122 G81 WHITE 1 POLYBAG**  
**UBX-Q122 G82 BLACK 1 POLYBAG**  
**UBX-Q122 G82 WHITE 1 POLYBAG**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



4. Тректік шамдалдың адаптерін төбеге бекітуге арналған тостаған ойықтарына салыңыз. Адаптерді ON күйіне ауыстырыңыз. Электрлік қуат көзін қосыңыз.

#### Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары Сақтық шаралары

1. Тректік шамдалдарға арналған төбелік бекітпелерді орнату және жөндеу үшін білікті электриктің қызметтерін пайдалану ұсынылады.
2. Бекіткіштерді монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
3. Жеңіл төбелердің тірек конструкцияларына бекіткіштерді орнатуға тыйым салынады, өйткені олар қосымша бекіту салмағын және оған орнатылған шамдалды көтере алмайды.
4. Маңызды! Пайдалану кезінде жұмыс тогы мен кернеуі бойынша шекті көрсеткіштердің артуына жол бермеңіз.
5. Бір фазалы Volpe төбелік бекіткіштері үш фазалы шинасымдарға арналған адаптерлермен үйлеспейді.
6. Бекіткіштер тек үй ішінде пайдалануға арналған. Оларды ылғал көздерінің жанында немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларда орналастыру ұсынылмайды. Бекіткіштерге сұйықтық тиюіне жол бермеңіз.
7. Көлденең бетке бекіту кезінде шамдалдың салмағы 5 кг және тік бетке бекіту кезінде 2,5 кг аспауы керек.

#### Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулықтар анықталған жағдайда +7 (499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалу немесе [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru) сайтына жүгіну қажет



**Құрметті сатып алушы!** Тректік шамдалдарды бекітуге арналған тостағанды қолданар алдында берілген нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

#### Мақсаты

Төбеге бекітуге арналған тостаған тректік шамдалдарды тегіс беттерге орнатуға арналған. Бұл тректік шамдалды төбеге немесе қабырғаға шина сымдарды пайдаланбай, өзгеріссіз орнатуға мүмкіндік береді.

#### Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Үлгілер:	Түсі	Макс-малды ток	Кернеуі	Жилілігі	Қорғаныс классы	Жұмыс температурасының ауқымы	Материал	Өлшемдері	Салмағы
		A		Гц	IP	°C		мм	г
UBX-Q122 G81 WHITE 1 POLYBAG	ақ	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	88x56x20	30
UBX-Q122 G81 BLACK 1 POLYBAG	қара	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	88x56x20	30
UBX-Q122 G82 WHITE 1 POLYBAG	ақ	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	185x56x20	60
UBX-Q122 G82 BLACK 1 POLYBAG	қара	6	AC230В	50-60	20	-10...+50	пластик	185x56x20	60

#### Жұмысқа дайындық

Төбелік бекіткішті орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген өнімнің техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін, сондай-ақ олардың қолданыстағы тректік шамдалға сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Volpe төбеге бекітуге арналған тостағандарды тек бір фазалы шинасымдарға арналған адаптері бар шамдалдарды орнату үшін пайдалануға болады. Контактілі жалғағыштары тікелей корпусқа орналасқан шамдалдарды төбеге бекітуге арналған тостағандарға орнатуға болмайды.

#### Монтаждау ережелері мен шарттары

1. Желінің электрлік қуат көзін өшіріңіз.
2. Тесіктерді бұрғылап, дюбельдерді салыңыз. Тостағанда бетке орнатыңыз да, бұрамашегемен бекітіңіз (жинақта жеткізіледі).
3. Электрлік қуат көзі сымдарын фаза мен нөлдің дұрыс қосылуын қатаң сақтай отырып, ток беру жүйесіне қосыңыз.



Төбеге арналған тостаған

#### Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады. Тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз. Бекіткішті кәдеге жарату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізіледі. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

#### Кепілдік міндеттемелер

Volpe сауда белгісінің төбеге бекітуге арналған тостағанына пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ өнімді сатып алуды растайтын құжаттар ұсынылған кезде 12 ай кепілдік беріледі.

#### Қызмет көрсету мерзімі

10 жылдан кем емес.

Тауар КО ТР 001/2001, КО ТР 020/2011, ЕАЭО 037/2016 сәйкес дайындалады, Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru) [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop) [www.uniel.coin](http://www.uniel.coin) Қытайда жасалған Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).



Бұйым	Сериялық нөмірі	Дайындалған күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru) сайтына жүгініңіз.