

Модели: ULB-M80-12W/4000K/35 BLACK, ULB-M80-12W/4000K/35 WHITE,  
ULB-M80-22W/4000K/35 BLACK, ULB-M80-22W/4000K/35 WHITE

## Уважаемый покупатель!

*Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Магнитные трековые светодиодные светильники Uniel – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т. д. Они монтируются на специальные магнитные токопроводящие шины (треки) и фиксируются с помощью мощных магнитов. Специальная конструкция проводников шинопровода исключает возможность неправильного подключения светильников.

**Важно!** Шинопровод (трековая система) в комплектацию светильника не входит.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность	Световой поток	Световая температура	Угол свечения	Рабочее напряжение	IP	Класс электробезопасности	Рабочая температура	Материал	Размер	СIP	Частота	срок службы	гарантия
ULB-M80-12W/4000K/35 BLACK	12W	800	4000K	120°	DC48V	IP20	II	-20~40	алюминий	275*34*131	>80	50/60	50000	3 года
ULB-M80-12W/4000K/35 WHITE	12W	800	4000K	120°	DC48V	IP20	II	-20~40	алюминий	275*34*131	>80	50/60	50000	3 года
ULB-M80-22W/4000K/35 BLACK	22W	1500	4000K	120°	DC48V	IP20	II	-20~40	алюминий	543*34*131	>80	50/60	50000	3 года
ULB-M80-22W/4000K/35 WHITE	22W	1500	4000K	120°	DC48V	IP20	II	-20~40	алюминий	543*34*131	>80	50/60	50000	3 года

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли его технические характеристики параметрам шинопровода и блока питания. Отключите источник электропитания.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Плотно зафиксируйте шинопровод на поверхности в зависимости от выбранного вами способа монтажа.
2. Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
3. Вставьте светильник в шинопровод, удостоверившись, что разъемы на его верхней части вошли в пазы на шинопроводе. Фиксацию обеспечит магнит в корпусе шинопровода. Светильник готов к эксплуатации.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
- Внимание!** В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.
2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легковоспламеняющихся предметов и материалов.
4. Если свечение стало тусклым или светильник начал мигать, следует его заменить. Светильник не является влагозащищённым и не предназначен для уличного использования. В случае попадания внутрь воды немедленно отключите светильник от питающей сети и не используйте до

проверки специалистом на предмет работоспособности и безопасности.

5. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнений и механических повреждений не реже одного раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.**

На трековые светодиодные светильники торговой марки Uniel предоставляется гарантия 3 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а так же при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

**СРОК СЛУЖБЫ** 50 000 часов

### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.**

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

### **МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.**

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить их самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.com](http://www.uniel.com).

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



**Изготовитель:** Uniel Lighting Co., Ltd.  
Юниэл Лайтинг Ко. Лтд., Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.  
[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

**Импортер:** ООО "Юниэл-Восток", 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена