

Светильник для растений светодиодный с подставкой

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция ТМ Фитолето выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Светильники имеют уникальный спектральный состав с пиками в наиболее востребованными растениями областях: красный 650-660нм и синий 440нм, что значительно эффективнее светильников предназначенных для освещения жилых помещений. Не нагревают воздух. Рассада не вытягивается и физически хорошо переносит трансплантацию, пересадку и пикирование. Рекомендованное время досветки рассады 12 часов.

НАЗНАЧЕНИЕ

В комплект модели ULT-P34N-10W/SPLE IP65 WHITE 12 входит светодиодный светильник ULZ-P03-10W/SPLE IP65 CLEAR. Полноспектральный светильник серии ULZ (SPL) используют при выращивании растений на всех стадиях роста. Подходит для выращивания декоративных растений, ароматных трав, а также рассады. Имеет бледно-розовое свечение, в отличие от сине-красного раздражающего человеческого глаз и может использоваться в жилых помещениях без экранирования.

В комплект модели ULT-P34N-10W/SPSB IP65 WHITE 12 входит светодиодный светильник ULZ-P05-10W/SPSB IP65 CLEAR. Спектр светильника серии ULZ (SPSB) эффективен для ускорения роста рассады, стимулирует формирование междоузлий. Стимулирует формирование соцветий и цветение взрослых растений. В период цветения не менее важным является правильная длительность светового дня и темновой фазы. Время досветки следует определить согласно рекомендациям к подсвечиваемой культуре. Светильник имеет фиолетовое свечение. Рекомендовано располагать в доступе естественного света или источника света с желто-зеленой областью спектра.

В комплект модели ULT-P34N-10W/SPBR IP65 WHITE 12 входит светодиодный светильник ULZ-P07-10W/SPBR IP65 CLEAR. Светильник светодиодный для растений серии ULZ (SBBR) используют для досветки при выращивании растений на всех стадиях роста, имеет фиолетовое свечение. Рекомендовано располагать в доступе естественного света или источника света с желто-зеленой областью спектра. Спектр светильника эффективен для ускорения роста рассады, стимулирует формирование междоузлий, растение развивается небольшим и кустистым.

Сведения носят общий рекомендательный характер. С условиями выращивания видов и сортов растений, требуемой освещенности и временем световой фазы ознакомьтесь в специализированной литературе.



СОСТАВ НАБОРА:

Подставка

- Цвет, материал белый, пластик
- Габаритные размеры, мм 540x220x530

12 кашпо

- Цвет, материал белый, пластик
- Габаритные размеры, мм 95x80x98

Вес набора, кг 1,13±10%

Светодиодные светильники ULZ-P03-10W/SPLE IP65 CLEAR, ULZ-P05-10W/SPSB IP65 CLEAR, ULZ-P07-10W/SPBR IP65 CLEAR*

- Потребляемая мощность, Вт 10
- Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с 16
- Габаритные размеры, мм 540x18x11
- Длина шнура, мм 900

* Более подробную информацию см. в инструкции соответствующего светильника

Основные параметры и характеристики

Подставка изготовлена из окрашенного полипропилена. Не содержит вредных веществ.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе.

1. Достать из коробки детали, проверить комплектность.
2. К дугам прикрутить скобы крепления светильника через шайбы с помощью саморезов.
3. К ящику прикрутить дуги. Вставить гайку в основание ножки дуги. Насадить винт на крестовую отвертку, вставить винт в ящик, закрутить винт в гайку, первая ножка первой дуги закреплена. Раздвинуть пластиковую дугу, закрутить вторую ножку дуги. Повторить со второй дугой.
4. Прикрепить к дугам светильник с помощью саморезов.
5. Вложить вкладыш на дно кашпо, засыпать почву и посадить растение.
6. Вставить кашпо с высаженными растениями в ящик.

ВНИМАНИЕ!

Поднимать изделие в сборе
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за бортики ящика!
НИКОГДА не поднимать изделие за светильник!

Правила и условия эксплуатации

Рекомендуется осматривать изделие на предмет механических повреждений не реже одного раза в год.

Очистку рекомендуется производить влажной ветошью, предварительно вынув горшки с растениями.

Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие вещества для очистки изделия.

Внимание! Очистку производить строго при выключенном светильнике и вынутом шнуре из розетки!

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 18 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; если дефект возник в результате поднятия изделия за светильник; обстоятельство непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому

Изготовитель:

Uniel Lighting Co., Ltd.

Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	Серийный номер и дату изготовления см. на изделии
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 30 000 часов.

Срок годности не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение наборов «Минисад» в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения -40...+50°C.

Относительная влажность воздуха 10-95%.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 класса опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов.

Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей.

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Светильники для растений изготавливаются в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Подставка не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».



Фитолето

«Минисад» жиынтығын пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ULT-P34N-10W/SPLE IP65 WHITE 12, ULT-P34N-10W/SPSB IP65 WHITE 12, ULT-P34N-10W/SPBR IP65 WHITE 12

Өсімдіктерге арналған тіреуіші бар жарықдиодты шамдал

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Фитолето өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Фитолето компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Шамдалдарда өсімдіктер ең көп сұранысқа ие аймақтарда шектері бар ерекше спектрлік құрамы бар: қызыл 650-660нм және көк 440нм, бұл тұрғын үй-жайларды жарықтандыру үшін арналған шамдалдарға қарағанда біршама тиімді. Ауаны қыздырмайды. Көшеттер созылмайды және трансплантацияға, көшіруге және тіктеуге физикалық тұрғыдан жақсы төзеді. Көшеттерді жарықтандырудың ұсынылған уақыты-12 сағат.

МАҚСАТЫ

ULT-P34N-10W/SPLE IP65 WHITE 12 моделінің

жинағына ULZ-P03-10W/SPBR IP65 CLEAR

жарықдиодты шамдалы кіреді. ULZ (SPLE) сериялы толық спектрлі шамдалы барлық өсу кезеңдерінде өсімдіктерді өсіру кезінде қолданылады. Сәндік өсімдіктерді, хош иісті шөптерді, сондай-ақ көшеттерді өсіру үшін жарамды. Ол адамның көзін тітіркендіретін көк-қызыл тітіркендіргіштен айырмашылығы бозғылт қызғылт жарқылға ие және оны экрандалмаған тұрғын үйлерде қолдануға болады.

ULT-P34N-10W/SPSB IP65 WHITE 12 моделінің

жинағына ULZ-P05-10W/SPSB IP65 CLEAR

жарықдиодты шамдалы кіреді. ULZ (SPSB) сериялы шамдал спектрі көшеттердің өсуін жеделдету үшін тиімді, буын аралықтарының қалыптасуын ынталандырады. Ересек өсімдіктердің гүлденуі мен гүлдеуін ынталандырады. Гүлдену кезеңінде күндізгі жарық пен қараңғы фазаның дұрыс ұзақтығының маңыздылығы аз емес. Қосалқы жарықтандыру уақытын жарықтандырылған дақылға арналған ұсыныстарға сәйкес анықтау керек. Шамда күлгін жарқыл бар. Спектрдің сары-жасыл аймағы бар табиғи жарыққа немесе жарық көзіне қол жеткізу ұсынылады.

ULT-P34N-10W/SPBR IP65 WHITE 12 моделінің

жинағына ULZ-P07-10W/SPBR IP65 CLEAR

жарықдиодты шамдалы кіреді. ULZ (SBBR) сериялы өсімдіктерге арналған жарықдиодты шамдал өсудің барлық сатысында өсімдіктерді өсіру кезінде жарықтандыру үшін қолданылады, күлгін жарқылға ие. Спектрдің сары-жасыл аймағы бар табиғи жарыққа немесе жарық көзіне қол жеткізу ұсынылады. Шамдал спектрі көшеттердің өсуін жеделдету үшін тиімді, торап арасының қалыптасуын ынталандырады, өсімдік кішкентай және бұталы дамиды.

Мәліметтер ұсыныстық сипатқа ие.

Жарықтандыруды қажет ететін өсімдіктердің түрлері мен сұрыптарын өсіру шарттарымен және жарықтық фазаның уақытымен мамандандырылған әдебиетте танысыңыз.



ЖИНАҚТЫҢ ҚҰРАМЫ:

Тұғыр

- Түсі, материалы ақ, пластик
- Габариттік өлшемдері, мм 540x220x530
- 12 отырғызығыш**
- Түсі, материалы ақ, пластик
- Габариттік өлшемдері, мм 95x80x98

Жинақтың салмақты, кг 1,13±10%

Жарық диодты шамдар ULZ-P03-10W/SPLE IP65 CLEAR, ULZ-P05-10W/SPSB IP65 CLEAR, ULZ-P07-10W/SPBR IP65 CLEAR*

- Тұтынылатын қуаттылық, Вт 10
- Фотосинтетикалық фотон ағыны, мкмоль/с 16
- Габариттік өлшемдері, мм 540x18x11
- Сымның ұзындығы, мм 900

* *Толығырақ ақпарат алу үшін тиісті шамдалдың нұсқаулықтарын қараңыз*

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Тұғыр боялған полипропиленнен жасалған. Құрамында зиянды заттар жоқ.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ Жұмысқа дайындық

1. Қораптан бөлшектерді алыңыз, толықтығын тексеріңіз.
2. Өздігінен бұралатын бұрандаларды пайдаланып шайбалар арқылы шамдалдың бекіткіш тоғындарын доғаларға бұраңыз.
3. Доғаларды жәшікке бұраңыз. Сомынды доғаның аяғының негізіне салыңыз. Бұранданы айқыш тәріздес бұрағышқа салыңыз, бұранданы жәшікке салыңыз, бұранданы сомынға бұраңыз, бірінші доғаның бірінші аяғы бекітілген. Пластикалық доғаны жайыңыз, доғаның екінші аяғын бұраңыз. Екінші доғамен қайталаңыз.
4. Өздігінен бұрап тұратын бұрандалардың көмегімен, шамдалды доғаларға бекітіңіз.
5. Кашпоның түбіне төсеніш салыңыз, топырақты толтырыңыз және өсімдіктерді отырғызыңыз.
6. Өсімдіктерді отырғызылған кашпоны жәшікке қойыңыз.

Назар аударыңыз!

Бұйымды тек жәшіктің жиектерінен ғана көтеріңіз!

Бұйымды ешқашан шамдалдан көтермеңіз!

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұйымды мжылына кемінде бір рет механикалық зақымдануға затына тексеру ұсынылады. Өсімдіктері бар горшоктарды алдын-ала алып, дымқыл шүберекпен тазалау жүргізу ұсынылады. Бұйымды тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз! Тазалауды қатаң түрде шамдалды сөндіріп, сымды розеткадан шығару арқылы жүргізіңіз!

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударып, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген.

Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 18 айды құрайды.–

Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Кепілдік қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды: егер ақау өткір затпен зақымдану және механикалық зақымдану нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса; егер ақау бұйымды шамдалдың үстіне көтерген нәтижесінде туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.)

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.– Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.–

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз!– Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Қызмет ету мерзімі 30 0000 сағат.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

"Минисад" жинағын сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары сақтала отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

Сақтау температурасы-40...+ 50°c. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.<http://www.uniel.ru>

СЕРТИФИКАТТАУ

Өсімдіктерге арналған жарықдиодты шам сәйкес жасалған және КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016.

Тұғыр міндетті сертификаттауға жататын бұйымның Бірыңғай тізбесіне және сәйкестігін растау сәйкестік туралы декларацияны қабылдау нысанында жүзеге асырылатын бұйымның Бірыңғай тізіліміне енгізілмеген.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.



Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	Сериялық нөмірі және жасалған күні бұйымға қараңыз.
Сату орны	Өндірілген күні	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні