



## ДЕТСКИЕ СМАРТ-ЧАСЫ



### ИНСТРУКЦИЯ

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- экран: 1.4" Touch Screen 128x128;
- камера: 0.08 Mpix;
- RAM+ROM: 32 MB+32 MB;
- чипсет: RDA8955;
- время работы: 2-3 дня;
- время зарядки: 2 часа;
- емкость аккумулятора: 400 мАч;
- встроенный микрофон и динамик;
- слот SIM-карты: micro-SIM;
- стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900;
- система позиционирования: LBS;
- точность позиционирования: до 200 м в зависимости от условий приема сигнала.



Комплектация: детские смарт-часы, кабель для зарядки, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### **1. Основные функции устройства:**

- Геолокация LBS.
- Кнопка SOS.
- Доверенные номера.
- Создание и контроль геозон.
- Запись трека.
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство.
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение.
- Функция поиска устройства.
- Оповещение о разрядке батареи.



- Будильник.
- Камера.

## 2. Начало работы

### Установка micro-SIM карты

В устройстве используется SIM-карта формата micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте micro-SIM карту в слот открыв заглушку с левой стороны устройства.

**ВАЖНО:** оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS).

**ВАЖНО:** нельзя использовать SIM-карту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

**ВАЖНО:** перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и заранее оплачен.



### 3. Мобильное приложение

Установка, регистрация, привязка часов к приложению.  
Найдите и установите приложение SeTracker 2 в App Store или Google Play.

Android



iOS



Пройдите регистрацию в приложении. Для регистрации необходимо указать адрес электронной почты, буквенно-цифровой пароль и код указанный на картинке.



После регистрации добавьте ваши часы в приложение. Для привязки часов к смартфону Вы можете ввести ID или отсканировать QR код с экрана часов.

#### **4. Правила эксплуатации**

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства. Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °С.
- Перед первым использованием смарт-часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 вольт.

**Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Отсутствие гарантийного талона или документа, под-



тверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, названии организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.

- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.

- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.

- Неисправности возникли в следствии:

- a. Падения изделия или любого другого механического повреждения.

- b. Падение посторонних предметов на изделие.

- c. Попадание на изделие или вовнутрь химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Windigo просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.



## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН      WINDIGO**

Гарантийный срок службы: 6 месяцев.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_