



Светодиодный прожектор для растений Бескорпусный

Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного прожектора. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

1. Характеристики изделия

Наименование изделия	Светодиодный светильник для растений бескорпусный	
Артикул	3967347	3967348
Модель	СД009-50	СД005-101
Мощность	50 Вт	100 Вт
Фотосинтетический поток	30 мкмоль/с	58 мкмоль/с
Угол рассеивания света	120°	
Степень защиты	IP65	
Напряжение	АС 220 В	
Частота сети	50-60 Гц	
Срок службы	30000 часов	
Гарантия	12 месяцев	

2. Применение

Светодиодный светильник для растений предназначен для досветки декоративных цветов, трав и рассады в местах с недостатком солнечного света.

3. Комплектация

В комплект поставки входит:
 - прожектор светодиодный (1 шт.);
 - технический паспорт изделия (1 шт.);
 - гарантийный талон (1 шт.);
 - упаковка (1 шт.).

4. Подключение

- Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
- Убедитесь, что изделие и его детали не повреждены.

- Перед установкой проверьте работоспособность изделия.
- Отключите электропитание.
- Подключите концы проводов к клеммному зажиму, затяните винты зажимов. При необходимости изолируйте место соединения проводов.
- Установите прожектор на специальный кронштейн или монтажную поверхность и закрепите при помощи саморезов и дюбелей.
- Проверьте работоспособность системы, включив электропитание.

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности строго соблюдайте требования безопасности.
- Запрещается проводить монтаж или демонтаж при включенном электропитании.
- Изделие должно быть установлено на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, из дерева или материала на его основе толщиной более 2 мм.
- Изделие должно быть расположено вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.
- Не используйте самодельные комплектующие, так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Запрещается эксплуатировать изделие, имеющее механические повреждения.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Допустима чистка изделия сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.

6. Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 98 % при 25 °С.

7. Гарантийные обязательства

- Замене подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона с подписью продавца и печатью магазина, в котором был приобретен товар.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Замена предполагает предварительное тестирование товара.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов;
 - вышедшие из строя в результате действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: пожара, затопления и прочего.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Гарантийный талон

*действителен при заполнении

Наименование, модель	
Серийный номер	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке претензий не имею.	
Подпись покупателя	