

Блок питания Buro BUM-0054B65 автоматический 65W 18.5V-20V  
11-коннект. 4A от бытовой электросети LED индикатор

ID 945337



Длина кабеля 1.1 м

Длина дополнительного кабеля 1 м

### Основные характеристики

Совместимые бренды ACER, ASUS, DELL, FUJITSU, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA

Тип Блок питания

Защита от короткого замыкания ДА

Наличие индикации LED индикатор

Описание Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков мощностью 65 ватт. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.

## Вход

Входное напряжение	110-240В
Входное напряжение (мин)	110 В
Входное напряжение (макс)	240 В

## Выход

Выходное напряжение	18.5-20В
Выходное напряжение (мин)	18.5 В
Выходное напряжение (макс)	20 В
Выходная мощность	65 Вт
Выходная сила тока	4 А
Тип переключателя выходного напряжения	автоматический

## Разъемы, интерфейсы

Штекер 1	4.8*1.7 мм
Штекер 2	5.5*2.5 мм
Штекер 3	5.0*3.0 мм
Штекер 4	5.5*1.7 мм
Штекер 5	6.5*4.4 мм
Штекер 6	7.4*5.0 мм
Штекер 7	7.9*5.4 мм
Штекер 8	4.5*3.0 мм
Штекер 9	4.0*1.7 мм
Штекер 10	4.0*1.35 мм
Штекер 11	Flat Pin
Количество сменных штекеров	11

## Питание

Тип электропитания	от бытовой электросети
--------------------	------------------------

Частота электросети	50 - 60 Гц
---------------------	------------

## Корпус

Цвет	черный
------	--------

Материал корпуса	пластик
------------------	---------