

Блок питания Buro BUM-1157L90 автоматический 90W 18.5V-20V
11-коннект. 4.62A от бытовой электросети LED индикатор

ID 365421



Длина кабеля	1.2 м
--------------	-------

Длина дополнительного кабеля	1 м
------------------------------	-----

Основные характеристики

Совместимые бренды	ACER, ASUS, DELL, FUJITSU, Gateway, HP, LENOVO, TOSHIBA
--------------------	---

Тип	Блок питания
-----	--------------

Защита от короткого замыкания	ДА
-------------------------------	----

Наличие индикации	LED индикатор
-------------------	---------------

Описание	Универсальный блок питания мощностью 90 ватт. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
----------	--

Вход

Входное напряжение	100-240В
--------------------	----------

Входное напряжение (мин)	100 В
Входное напряжение (макс)	240 В
Выход	
Выходное напряжение	18.5-20В
Выходное напряжение (мин)	18.5 В
Выходное напряжение (макс)	20 В
Выходная мощность	90 Вт
Выходная сила тока	4.62 А
Тип переключателя выходного напряжения	автоматический
Разъемы, интерфейсы	
Штекер 1	3.0*1.0 мм
Штекер 2	3.5*1.35 мм
Штекер 3	4.0*1.35 мм
Штекер 4	4.5*3.0*0.6 мм
Штекер 5	4.0*1.7 мм
Штекер 6	5.5*1.7 мм
Штекер 7	5.5*2.5 мм
Штекер 8	5.5*2.1 мм
Штекер 9	7.4*5.0 мм
Штекер 10	4.8*1.7 мм
Штекер 11	11*5.0 мм
Количество сменных штекеров	11
Питание	
Тип электропитания	от бытовой электросети
Частота электросети	50 - 60 Гц

Корпус

Цвет	черный
------	--------

Материал корпуса	пластик
------------------	---------