

# Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный

ID 78235



## Основные характеристики

Серия	WOW
Топология	back
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

## Выход

Мощность (ВА)	1000 ВА
Мощность (Вт)	500 Вт
Форма выходного сигнала	аппроксимированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	1

## Вход

Входное напряжение	165-276В
--------------------	----------

Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 5% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время заряда, около	6 ч
<b>Защита</b>	
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	920 Дж
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Индикация состояния	Питание от аккумулятора, разрядка аккумулятора, перегрузка.
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	3.7 кг
Размеры	120x85x410мм
Уровень шума	40 дБ
Цвет корпуса	черный
Автоопределение частоты	входного напряжения
<b>Интерфейсы и разъемы</b>	
Интерфейсы	USB
<b>Назначение</b>	
Область применения	для компьютера, для

маршрутизатора/модема, для сетевого коммутатора

## Особенности

Конструктивные особенности

световые индикаторы

Виды защиты

защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки

Особенности ИБП

автотестирование батарей, горячая замена, холодный старт